

Połączenia na listwie r

r		
L1	1	ŁKO:2
	2	ZA:L
	3	
N	4	S:A2
	5	ZA:N
	6	
ŁKO:1	7	S:A1
ZA:2	8	
ŁKO:4	9	ZA:1
	10	
	PE	

Połączenia przewodem LgY750 1,5mm2

UWAGA:

Montaż aparatów w skrzynce 12 lub 18 modułów (dopasować po doborze aparatury) z klapką transparentną. Ww. skrzynkę należy zamontować wewnątrz istniejącej skrzynki (przyłącza) elektrycznej.

Jeśli okaże się to niewykonalne, np. z powodu braku miejsca, to należy zastosować skrzynkę szczelną, co najmniej IP66, z klapą pełną i zamontować ją obok istniejącej skrzynki (przyłącza).



Opis położeń łącznika ŁKO:
- 1 – Załącz
- 0 – Wyłącz
- 2 – Auto

Rysunej jest aktualny dla:

Nr zasilania	Ozn. kabla	Typ kabla
Zasilanie 2	OCZ–2	YKYżo 3x10
Zasilanie 3	OCZ–3	YKYżo 3x6
Zasilanie 4	OCZ–4	YKYżo 3x6
Zasilanie 5	OCZ–5	YKYżo 3x10
Zasilanie 6	OCZ–6	YKYżo 3x10
Zasilanie 7	OCZ–7	YKYżo 3x6
Zasilanie 8	OCZ–8	YKYżo 3x6

Diagram łącznika ŁKO
(np. 4G10–51–U)

...–51–...	1 4 / 2 3
1	⊠
0	
2	⊠

1 – ZAŁĄCZ
0 – WYŁĄCZ
2 – AUTO

Nr Umowy	Data	Tom	Prac.	Podziałka
P–2671	05.2022		PE	
Projekt.	Radosław Jędrzejczak			
Sprawdził	Anna Petela			
Kier.prac.	Rafał Wasiak			

Tytuł rysunku: Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego

Skrzynka zasilająco – sterująca oświetlenia w oczepie. Schemat sterowania.

ENERGOPROJEKT® - WARSZAWA SA
al. Niepodległości 58, 02–626 Warszawa

Nr archiwalny	Nr porz. w tomie	Arkusz
1436737_00	3	1/1

A3